

Převodníky teploty

Typ	TxMini Block	TxRail-USB	TxBlock-USB	TxIsoRail 4-20	TxIsoRail 0-10	TxIsoPack-USB	TxIsoPack-HRT	TxIsoRail-HRT	TxMini	TxMini-M12	TxMini-DIN43650	TXMini-485	TxMini-M12-485
Montáž	do hlavice	na lištu DIN	do hlavice	na lištu DIN		do hlavice	do hlavice	na lištu DIN	OEM	závit M12x1	konektor	OEM	závit M12x1
Průměr	34 mm	-	43,5 mm	-	-	44 mm	44 mm	-	-	-	-	-	-
Rozteč mont. otvorů	27 mm	-	33 mm	-	-	33 mm	33 mm	-	-	-	-	-	-
Měřicí vstup	Pt100	J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, Pt1000, NTC, 0-50 mV		J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA		J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV	J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu, Ni, 0-10 kΩ		Pt100, Pt1000	Pt100, Pt1000		Pt100	
Výstup	4-20 mA	4-20 mA, 0-10 V	4-20 mA	4-20 mA	0-10 V	4-20 mA	4-20 mA		4-20 mA	4-20 mA		RS-485	
Přesnost (typ./min.)	-/±0,2%	±0,1 %/-		-/Pt100 ±0,2%, TC ±0,3%					±0,1 %/±0,2 %				
Izolace vstup/výstup	-	-	-	1 kV			1,5 kV		-	-	-	-	-
NAMUR NE 043	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Programovatelný rozsah a seřízení nuly	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Provozní seřízení nuly	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Linearizace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Napájení	12-30 Vss	10-35 Vss (4-20 mA) 12-30 Vss (0-10 V)	8-35 Vss	12-35 Vss	18-30 Vss	12-35 Vss	10,5-35 Vss		8-35 Vss	8-35 Vss		7-40 Vss	
Konfigurační kabel standard./proprietární	-/TxConfig Interface	USB micro B/-		-/TxConfig Interface		USB mini B/-	-/TxConfig-HRT Interface		-/-	-/TxConfig-M12 Interface		-/-	RS-485/-
Konfigurační SW (zdarma ke stažení)	TxConfig	TxConfig II		TxConfig		TxConfig	TxConfig		-	TxConfig II		-	DigiConfig